

RAM memóriaterület

16384 }
16404 } RST-vektorok
16405 } DCB (Device Control
16428 } Block)

8 byte: billentyűzet
8 byte: képernyő
8 byte: nyomtató

16429 }
--- } lemezrendszer eszközei
16437 }

16438 }
--- } az adott billentyű-
16444 } állapot:

16438

9

40

1

2

3

4

16445 OUT (FF)

16446 } 66 byte (csak lemez-
--- } rendszer eszközei)
16511 } (403EH - 407FH)

16512 }
 16525 } osztás szubrutin

16526 } 74 MSR kezdőcím
 7 } 30 (7754 : hibajelzés!)

16528 }
 16530 } RND - társoló

16531-3 : INP A, n : RET

16534-6 : OUT A, n : RET

16537 billentyű" (kód)

16538 utolsó hibakód (ERR)

16539 a kurzor helye a sorban

16540 flag (a disp. feladata)

16541 64 a sor befűrdőma

16542 az nt. tab. - helyzet

16543

16544-5 a stack kezdete SP
 (205, 127) (pr.-adatok)

16546-7 aktu. sorordin

16548-9 a BASIC-pr. kezdőcíme
 (233, 66) TXITAB

16550 a curs. helye a sorban

16551-2 az 1/0 puffer kezd.
(232, 65) = 16872

16553 flag (input)

16554-6 RND - tároló

16557

16558 DIM - flag

16559 X-reg., típuskód

16560 flag, számkód

16561-2 MEMSIZE (255, 127)

16563-97 az éppen feldolgoz.

stringek számtárolói

16598-9 stringpointer (255, 127)

16600-1 az aktuális sorok.

16602-3 DATA-sor sorszáma

16604-6 flagok

16607-8 az aktuális elem byte-jai

16609-13 AUTO (flag, kezdési lépés)

16614

16615

- 16616-7 stack ($\leftarrow$) RET, RES 85
- 16618-9 az ut. hiba sora (ERL)
- 16620-1 az alt. sor (tizedes pont)
- 16622-3 a hiba miatt abbahagyott ut.
címe
- 16624-5 a hibasorban kezdő címe
- 16626 hibaflag
- 16627-8 a hibasorban kezdő címe
- 16629-0 a megszakított ut. soron.
- 16631-2 — 11 — címe
- 16633-4 VARTAB
- 16635-6 ARYTAB
- 16637-8 ARYEND
- 16639-0 DATA-pointer (232,66)
- 16641-66 a típusok mutatója
- 16667 flag (TRACE)
- 16668 carry (eltolás)
- 16669-76 X-regiszter
- 16677-8 aritm. tároló
- 16679-86 Y-regiszter

16687 carry

16688 }
--- } output-puffer (string)
16713 }

16714-21 aritmetikai tároló

16722-16868 a lemezutasol-
tároló mutatói

16722-16805 ugrótároló
(FP 012DH) 84 byte

16806-16868 az utasítás-
bővítései mutatói

16869
~~16870~~
~~16871~~

16872 }

17128 } I/O puffer